R18

Datablad

Spændingsdetektor og faseføljeviser

Version 1.0 · 18.04-2024



R18

Tekniske specifikationer

Detekteringsområde for vekselspænding	12–1000 V. Lyd- og lyssignal inden for detekteringsområdet. Frekvens: 50 Hz / 60 Hz.
Følsomhed ved AC-detektering	Tryk på knappen for at vælge høj eller lav følsomhed (standardindstilling).
Induceret signalstyrke	Høj, middel, lav
Nulleder / faseleder	Faselederen giver det stærkeste inducerede signal.
Lydalarm	Lyd- og lyssignal
Spændingsområde ved faseføl gekontrol på trefasesystemer	Ca. 90–400 V, 50 Hz / 60 Hz
Lygte	Hvid LED-belysning
Automatisk slukning	✓
Advarsel om lav batterispænding	✓
Temperatur	0–40 °C
Opbevaringstemperatur	−10–50 °C
Højde	<2000 m

R18

Målekategori	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Kapslingsklasse	IP67
Faldprøve	1 m
Strømforsyning	2 × 1,5 V AAA
Mål	168 mm × 29 mm × 25 mm
Vægt	Ca. 45 g (uden batterier)
Anvendte standarder	IEC 61010-1, IEC 60529-2013