R18

Datablad

Spenningsdetektor og faserekkefølgeviser

Versjon 1.0 · 18.04-2024



R18

Tekniske spesifikasjoner

Deteksjonsområde for vekselspenning	12–1000 V. Lyd- og lyssignal innenfor deteksjonsområdet. Frekvens: 50 Hz / 60 Hz.
Følsomhet ved AC-deteksjon	Trykk på knappen for å velge høy eller lav følsomhet (standardinnstilling).
Indusert signalstyrke	Høy, middels, lav
Nøytralleder / faseleder	Faselederen gir det sterkeste induserte signalet.
Lydalarm	Lyd- og lyssignal
Spenningsområde ved kontroll av faserekkefølge i trefasesystemer	Ca. 90–400 V, 50 Hz / 60 Hz
Lykt	Hvit LED-belysning
Automatisk avstenging	✓
Varsel om lav batterispenning	✓
Temperatur	0–40 °C
Oppbevaringstemperatur	−10–50 °C
Høyde	<2000 m

R18

Målekategori	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Kapslingsgrad	IP67
Falltest	1 m
Strømforsyning	2 × 1,5 V AAA
Mål	168 mm × 29 mm × 25 mm
Vekt	Ca. 45 g (uten batterier)
Gjeldende standarder	IEC 61010-1, IEC 60529-2013